

Typ lampy	NBVE 60	NBVE 110	NBVE 60/30	NBVE 110/55
Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Moc pobierana z sieci - lampy energooszczędne	75 VA	105 VA	105 VA	165 VA
Element emitujący promieniowanie UV-C	2 x 30 W	2 x 55 W	2 x 30 W wewn. 1 x 30 W zewn.	2 x 55 W wewn. 1 x 55 W zewn.
producent PHILIPS lub OSRAM				
Trwałość promiennika	min. 8000 h	min. 8000 h	min. 8000 h	min. 8000 h
Natężenie promieniowania UV-C promiennika zewnętrznego w odległości 1 m	–	–	100 µW / cm²	150 µW / cm²
Wydajność wentylatora	152 m³ /h	199 m³ /h	152 m³ /h	199 m³ /h
Zoptymalizowana kubatura	25-50 m³	45-90 m³	25-50 m³	45-90 m³
Powierzchnia (zasięg) działania lampy	10-20 m²	18-36 m²	10-20 m²	18-36 m²
Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego	I	I	I	I
Typ obudowy	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Wymiary [mm] :				
Kopuła	1125x215x130		1125x285x130	
Gabaryty – wykonanie N (naścienne)	1190x215x145		1190x285x145	
Gabaryty – wykonanie S (sufitowe)	1190x330x130		1190x400x130	
Gabaryty – wykonanie P (przejezdne)	600x1320x600		600x1320x600	
Masa – wykonanie N (naścienne)	8,5 kg	9,0 kg	9,0 kg	9,5 kg
Masa – wykonanie S (sufitowe)	8,5 kg	9,0 kg	9,0 kg	9,5 kg
Masa – wykonanie P (przejezdne)	13,0 kg	13,5 kg	13,5 kg	14,0 kg

1. Ostateczną lokalizację osprzętu , opraw oświetleniowych podejmnie Inwestor na etapie realizacji inwestycji
2. Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
3. Całość prac instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robót elektr.
4. Wielkość zabezpieczeń oraz przekroje przewodów zasilających odb medyczne dostosować do instalowanych urządzeń
5. Zasilanie i sterowanie urządzeń medycznych zgodnie z DTR

Uwaga 1:
Przekaźniki impulsowe pojedyńcze i podwójne
/2 sekcje/ montować w puszkach instalacyjnych poglębionych
Uwaga 2:
Rozmieszczenie osprzętu oraz opraw korygować na budowie
Uwaga 3.
Oprawy oświetleniowe LED montować zgodnie z SST oraz standartami technicznymi zamieszczonymiw projekcje
Uwaga 4.
Obudowa korytek kablowych oraz wykonanie drzwiczek rewizyjnych wg projektu branży budowlanej

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

LEGENDA

- Łącznik oświetleniowy, 250V, jednobiegunowy p/t
- Łącznik oświetleniowy, 250V, świecznikowy p/t
- Łącznik oświetleniowy, 250V, dwubiegunowy p/t hermetyczny
- Przycisk pojedyńczy,podwójny , 250V
- Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zależnie od charakteru odbiornika

stadium:
Projekt wykonawczy

temat:
Projekt przebudowy,remontu i doposażenia oddziału SOR w ostrowi Maz. w ramach projektu pod nazwą : "Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR"

inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ul.Duboisa 68 07-300 Ostrów Mazowiecka

lokalizacja:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ul.Duboisa 68 07-300 Ostrów Mazowiecka

tytuł rysunku:
Plan instalacji :
- oświetlenia ogólnego
- ośw. ewakuacyjnego
- lamp bakteriobójczych

skala: 1:100

nr rysunku: E1

data: 20.08.2018 r.

projektant:
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01

strona nr: